

**Инструкция для пользователя электронного замка для
сейфов серии ARDEA**

Bordogna

Как открыть замок

1. Нажмите кнопку «ON».
2. Введите код (заводской код - 000000).
3. Нажмите кнопку «E».
4. Поверните ручку по часовой стрелке и откройте дверь.

Если Вы введете 3 раза подряд неправильный код, то замок заблокируется на 8 минут. Во время блокировки каждые 5 секунд мигает светодиод. По завершению блокировку прозвучит звуковой сигнал.

Как закрыть замок

1. Закройте дверь и поверните ручку против часовой стрелки.
2. Надавите на ручку и поверните ее немного влево. Удерживая ручку в таком положении нажмите кнопку «E».

Не отпускайте ручку пока мотор не закончит работу и не погаснет зеленый светодиод

Замена батареек

Если при попытке открыть/закрыть сейф светодиоды «ON» и «ERROR» мигают в течение 6 секунд, значит следует заменить батарейки.

Код хранится в памяти замка даже при полностью разряженных батарейках. Используйте только высококачественные батарейки.

Для замены - приложите 9-вольтовую щелочную (Типа "Кроны") батарейку к контактам на клавиатуре (при этом загорится светодиод «ON») и наберите код. Не забудьте заменить внутренние батарейку. Используется 4 батарейки типа AA 1,5В.



Как установить свой код

Все дальнейшие действия должны производиться при открытой двери сейфа.

1. Нажмите кнопку «ON».
2. Введите код (заводской код - 000000).
3. Нажмите кнопку «E» (В течение 6 секунд будет гореть светодиод «OK».
4. В течение 6 секунд (до того, как погаснет светодиод «OK») нажмите кнопку «ON» (Светодиод «OK» замигает)
5. Пока светодиод «OK» мигает, введите новый код (от 6 до 8 символов), нажмите «E».
6. Введите новый код еще раз и снова нажмите «E».

В случае ошибки в памяти замка останется старый код.

Внимание!

Проверьте работу замка с новым кодом 2-3 раза прежде чем использовать сейф по назначению.